KARTA GWARANCYJNA

PRZETWORNICA NAPIĘCIA

PU-300

□□ □□ □□□□

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

.....

PODPIS SPRZEDAWCY

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na wady fizyczne tkwiące w materiale i wynikające z montażu w fazie produkcji na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży podanej na karcie gwarancyjnej, która zawiera czytelną pieczęć sprzedawcy. Świadczenie gwarancyjne przysługuje nabywcy tylko i wyłącznie w sytuacji stwierdzenia wady tkwiącej w sprzedawanym urządzeniu. Producent będzie zwolniony z odpowiedzialności w przypadku gdy stwierdzone wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w sprzedawanym towarze, w szczególności na skutek: niewłaściwego podłączenia i użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, kontaktu z cieczami, samowolnego dokonywania napraw i przeróbek lub zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu. Zgłoszenie wady powinno nastąpić jak najszybciej po jej wykryciu, a użytkowanie niesprawnego sprzętu może spowodować utratę gwarancji. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Producent może według swojego wyboru usunąć wadę produktu lub dostarczyć kupującemu odpowiedni inny produkt wolny od wad. Sprzęt wysyłany jest do serwisu na koszt klienta, a odsyłany na koszt Producenta. Producent nie odpowiada za żadne pośrednie lub wynikowe szkody, niezależnie od tego w jaki sposób powstały, w tym za utratę możliwości korzystania z produktu, utratę przychodów, utratę faktycznych lub spodziewanych zysków, utratę oszczędności, stratę, uszkodzenie lub zniszczenie danych. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu.

AZO DIGITAL

OBSŁUGA REKLAMACJI:
AZO Digital Sp. z o.o.
ul. Rewerenda 39A
80-209 Chwaszczyno
tel. (58) 712 81 79
poczta@azodigital.com

PU-300

PRZETWORNICA NAPIĘCIA 12 V → 24 V 300 W

CE GWARANCJA 5 LAT GWARANCJA produkt polski

www.polskieprzetwornice.pl

ZASTOSOWANIE

Wysokosprawna przetwornica napięcia PU-300 jest nowoczesnym bezzakłóceniowym urządzeniem elektronicznym przeznaczonym do podwyższania napięcia instalacji samochodowych 12V na 24V.

Idealnie nadaje się do zasilania odbiorników samochodowych typu: CB, lodówka, radio jak również systemów ogrzewania postojowego (np. webasto 24V).

PODŁĄCZENIE

Podłączenie przetwornicy należy rozpocząć od zacisku oznaczonego jako **GND** (wspólna masa).

Następnie należy podłączyć napięcie +12V do zacisku oznaczonego jako **12V** (wejście).

Do wolnych zacisków **GND** oraz **24V** (wyjście) należy podłączyć odbiornik (24V).

Przetwornicę należy montować do metalowych elementów karoserii.

W celu uzyskania bezzakłóceniowej pracy urządzenia należy użyć jak najkrótszych przewodów, o odpowiednim przekroju.

DANE TECHNICZNE

napięcie wejściowe	10V - 20V
napięcie wyjściowe	24 VDC
prąd wyjściowy ciągły	14 A
zabezpieczenie przeciążeniowe	brak
zabezpieczenie zwarciowe (12V)	bezp. 30A
zabezpieczenie termiczne	brak
automatyczna regulacja obrotów wentylatora	tak
zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji	brak
zakłócenia na wejściu	< 50 mV
zakłócenia na wyjściu	< 50 mV
temperatura pracy	-25°C÷55°C
chłodzenie	aktywne
stopień ochrony	IP21
wymiary (dł. x sz. x wys.) [mm]	150x95x55
waga netto	~ 600 g

OPIS USTERKI